



Caractéristiques Philips Projecteur
LED BVP125 Coreline 116W 16000lm
40x21D - 740 Blanc Froid | IP66 -
Symétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	248783
EAN	8720169558977
Marque	Philips
Nom du fabricant	BVP125 LED160-4S/740 S
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	740 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	70-79
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	141
Angle de Diffusion (degrés)	40x21
Inclinable	Oui
Facteur de puissance	>0.90

Référence Article	Projecteur LED
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Référence Article	Projecteur LED
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Informations de l'appareil

EOC8	55897700
Montage	Surface
Connexion du Luminaire	Connection unit 3-pole
Couverture Optique	Verre
Distribution Lumineuse	Symétrique
Indice de Protection	IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections)
Protection Impacts	IK08
Température de Fonctionnement	-40 to +45
Couleur du Luminaire	Gris
Logement	Aluminium
Couleur du boîtier	Gris
Product Serie	CoreLine

Dimensions

Longueur (mm)	341
Largeur (mm)	265
Hauteur (mm)	67

Informations du capteur

Type de capteur	Pourquoi choisir Budgetlight?
Pas de détecteur	

Type de capteur	Pourquoi choisir Budgetlight?
Pas de détecteur	

Type de capteur	Pourquoi choisir Budgetlight?
Pas de détecteur	

